

Divisores coaxiales HPNA

Divisores de puertos F y bajo aislamiento para aplicaciones específicas de red coaxial HPNA.



3 salidas balanceadas

4 salidas

6 salidas

4–1500 MHz | De dos a seis salidas | Conexiones coaxiales F

Modelo	Salidas	Pérdida de inserción máx. (dB)	Pérdida de retorno de entrada mín. (dB)	Pérdida de retorno de salida mín. (dB)	Aislamiento entre salidas máx. (dB) ¹
CX-HPNA-2W	2	8	12	12	8
CX-HPNA-3WB	3 ²	10	12	12	10
CX-HPNA-4W	4	12	12	12	12
CX-HPNA-6W	6	15	15	12	15

¹ Atenuación máxima entre salidas para este diseño de bajo aislamiento. ² Configuración balanceada de 3 salidas.

Para una red coaxial existente

Seleccione según ramas conectadas, frecuencias del equipo y presupuesto de pérdidas completo. La respuesta especificada termina en 1500 MHz; la idoneidad depende del equipo y bandas de la instalación.

Construcción: zinc estañado, puertos F con sellos O-ring y contacto dorado. Operación: –40 a +60 °C. Se pueden revisar marca y empaque para el programa.

Conversemos sobre los requisitos de su red

Envíe modelo, equipo de red, banda de operación y cantidad.

Conversemos sobre su proyecto